

secvest.®

FU8100

Secvest 2WAY Funk–Fernbedienung

Die bidirektionale Secvest 2WAY Funk–Fernbedienung ist ein optionales Zubehör für die Secvest 2WAY. Mit ihr bedienen Sie die Alarmanlage per Knopfdruck. Darüber hinaus lässt sich der momentane Zustand der Anlage abfragen. Mit der Fernbedienung aktivieren und deaktivieren Sie die Alarmanlage bequem aus der Ferne und erhalten dank der vier integrierten LEDs umgehend Rückmeldung über den veränderten Systemstatus. Das gleichzeitige gedrückt halten der Aktivierungs– und Deaktivierungstaste löst einen Überfallalarm aus. Mit einem Druck auf die dritte Taste fragen Sie alle wichtigen Informationen über den Status Ihrer Alarmzentrale (aktiv, deaktiv, intern aktiv, Störung) ab. Die Rückmeldung erfolgt ebenfalls umgehend und direkt auf Ihre Fernbedienung. Die vierte Taste lässt sich frei programmieren. Neben der internen Aktivierung können Sie diese für die Schaltung eines Ausgang nutzen (z.B. für die Steuerung des Garagentors). Die Programmierung der vierten Taste wird an der Secvest 2WAY vorgenommen. Die Sendereichweite der Secvest 2WAY Funk–Fernbedienung beträgt ca. 30 Meter.



Produktbesonderheiten:

- Für die elegante und komfortable Bedienung der Anlage
- 4 LEDs zur Anzeige des aktuellen Systemstatus
- Rückmeldung einer Statusänderung
- Frei programmierbare vierte Taste
- Manueller Überfallalarm möglich

Secvest 2WAY Funk–Fernbedienung

Technische Daten

Statusanzeige	Ja	Batterielebensdauer	Ca. 2 Jahre
Funkfrequenz	868.6625 MHz	Spannungsüberwachung	Ja
Funkleistung	Max 10mW	Gehäusematerial	ABS
Reichweite: Senden	Ca. 30m (abhängig von den Umgebungsbedingungen)	Sicherheitsgrad	2
Reichweite: Empfangen	Ca. 10m (abhängig von den Umgebungsbedingungen)	Betriebstemperatur	–10 bis +55 °C max 94% Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Zertifizierungen	INCERT, VSÖ, F&P, NCP	Abmessungen (HxD)	15x50 mm
Spannungsversorgung	3V	Gewicht	30 g
Batterietyp	Lithium Batterie / CR 2450 Li–Mn 3V	Umweltklasse	II