FU8325W

Mini–Funk–Öffnungsmelder (weiß)

Dezent aber sicher – zur Absicherung von Fenstern und Türen.
Der Secvest 2WAY Mini Funk–Öffnungsmelder ist kompatibel mit: Secvest 2WAY, Secvest IP und Terxon (über Funkerweiterungsmodul)
Jegliches unbefugtes Öffnen von Türen und Fenstern wird von dem Magnetkontakt detektiert und an die Alarmzentrale gemeldet. Der optimale Montageort des Secvest 2WAY Mini Funk–Öffnungsmelders ist in der Mitte der Tür– bzw. des Fensterrahmens. Auch eine Montage am unteren Fensterrahmen ist möglich – so kann ein gekipptes Fenster überwacht werden.
Der Secvest 2WAY Mini–Funk–Öffnungsmelder besticht durch seine kompakte Bauform, was einen dezenten Einsatz gewährleistet. Erhältlich ist er in den Farben weiß, braun und silber.

Produktbesonderheiten:

- Besonders kompakte Bauform
- Hochwertiger Magnetkontakt
- Detektiert Öffnen von Fenstern, Türen usw.
- Sabotageüberwachung

Überreicht durch:

alarm-laden.de
Zuständig für Ihre Sicherheit

F. Twents GmbH
Frank Twents
Baumeister–Bühler–Str. 13
50859 Köln
+49 (2234) 9331466
webmaster@twents.com

© 2012 ABUS Security–Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

FU8325W

Mini–Funk–Öffnungsmelder (weiß)

Technische Daten	
Detektionsverfahren	Magnetfeldmessung und Magnetfeldsensorik
Sensortyp	Magnetfeldmessung und Magnetfeldsensorik
Statusanzeige	Ja
Sabotageüberwachung	Ja
Funkfrequenz	868MHz
Funkleistung	max. 10mW
Reichweite: Senden	max. 30m (Gebäude) bis 100m (Freifeld)
Modulation	FM
Spannungsversorgung	3,6V DC
Batterietyp	3,6V Lithium 1/2 AA
Stromaufnahme	30mA
Batterielebensdauer	max. 2 Jahre
Spannungsüberwachung	Ja
Gehäusematerial	ABS
Sicherheitsgrad	2
Montageort	Fenster, Türen
Betriebstemperatur	–10°C bis +55°C
Abmessungen (BxHxT)	28x42x18mm
Gewicht	0,09kg
Umweltklasse	I

Überreicht durch:

F. Twents GmbH
Frank Twents
Baumeister–Bühler–Str. 13
50859 Köln
+49 (2234) 9331466
webmaster@twents.com

© 2012 ABUS Security–Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.