

4 Kanal Analog HD Digitalrekorder

Art.-Nr. TVVR33004



- 4-Kanal Digitalrekorder zum individuellen Konfigurieren
- Live-Anzeige und Aufzeichnung in Echtzeit und HD Auflösung (720p)
- Einfache, intuitive Bedienung per Maus
- Aufzeichnung nach Bewegungserkennung, Zeitplan oder dauerhaft
- Speichern auf 2,5" Festplatte (HDD nicht im Lieferumfang enthalten)
- Rekorder kompatibel mit Analog HD und analogen Kameras
- Mobiler Zugriff mittels ABUS iDVR App
- Full HD Ready (1080p): Aufzeichnung und Wiedergabe mit 12 Bildern pro Sekunde
- Einfacher Anschluss von Kameras via gewöhnlichem Koax-Kabel (BNC-Buchse)
- Optimal zum Upgrade von analogen Altsystemen auf HD- oder Full-HD Auflösung

Dieser Analog HD Digitalrekorder ist die Überwachungszentrale für bis zu 4 Analog HD Kameras, die über analoges Videokabel an den Rekorder angeschlossen werden. Er speichert die Bilddaten digital auf einer Festplatte. Auf Wunsch kann via App- und Web-Zugriff auf die Daten zugegriffen werden.

Live-Anzeige und Aufzeichnung in HD

Der 4 Kanal Analog HD Digitalrekorder ermöglicht die Aufzeichnung und Verwaltung von bis zu 4 Analog HD Kameras. Dank Hybrid-Funktion können moderne Analog HD Kameras (HD-TVI Standard) und bewährte analoge Kameras im Mischbetrieb eingesetzt werden. Der Rekorder ist zudem Full HD-ready und kann bei 1080p-Auflösung Videodaten mit 12 Bilder/s aufzeichnen und wiedergeben. Damit eignet sich dieser Rekorder perfekt zum Upgrade bestehender analoger Systeme auf HD oder Full HD Auflösung.



4 Kanal Analog HD Digitalrekorder

Art.-Nr. TVVR33004

Intuitives Bedienkonzept und App

Der Digitalrekorder ist einfach per Maus zu bedienen und bietet drei verschiedene Aufzeichnungsarten: nach Bewegungserkennung, hinterlegtem Zeitplan oder dauerhaft. Über die kostenfreie ABUS iDVR App kann zudem jederzeit und von überall mobil auf den Rekorder, die Live-Bilder und Aufzeichnungen zugegriffen werden.

Einfache Inbetriebnahme

Die Kameras werden einfach über Standard-Koaxkabel an der BNC-Buchse des Rekorders angeschlossen. Ohne kompliziertes Einrichten oder Programmieren kann der Rekorder sofort in Betrieb genommen werden. Erforderliches Zubehör: eine 2,5" SATA-Festplatte. Zusätzlich kann eine ABUS IP Kamera über den Router integriert werden.



4 Kanal Analog HD Digitalrekorder

Art.-Nr. TVVR33004

Technische Daten

Alarmierung	Akustisches Warnsignal, OSD Signal, E-Mail, CMS
Ansichten	1 / 4 / 6 / 8 / 9
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	1920 x 1080 @ 12,5 fps, 1280 x 720 @ 25 fps, 640 x 480 @ 25 fps, 704 x 576 @ 25 fps, 352 x 288 @ 25 fps
Auflösung Liveansicht	1920*1080/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60HzTVL
Aufnahmemodi	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm
Benutzerstufen	2
Betriebsmodus	triplex
Breite	200mm
DDNS	Ja
Datensicherung	2 x USB 2.0
Gesamtbildrate	125
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	128 Kameraverbindungen
Hybridfähig	Ja
Höhe	50mm
Kameraeingänge	4 x Analog HD / Analog
Kompressionsstufen	6
Leistungsaufnahme	15W
Länge	200mm
Max. Betriebstemperatur	55°C
Min. Betriebstemperatur	-10°C
Monitorausgänge	1 x HDMI, 1 x VGA
NTP	Ja
Nettogewicht	0,55kg
Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output)	72 Mbits

Netzwerkanschluss	1 x RJ45 10/100 Mbps
Netzwerkfunktionen	Live Ansicht, Wiedergabe, Datenexport
Spannungsversorgung DC	12V
Speichermedium	1 x 2,5" SATA HDD
Sprache Anleitung	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Schwedisch
Sprache OSD	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Schwedisch
Sprache Verpackung	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Schwedisch
Steuerung	USB Maus
Stromaufnahme	1.250mA
Suchmodi	Nach Ereignis, Datum & Zeit, Smart-Suche
Videokanäle Analog	4
Videokanäle Gesamt	5
Videokanäle HD-TVI	4
Videokanäle IP	1
Videokomprimierung	H.264
Vor-/Nachalarmspeicher	0-30 / 5-900
Webserver	Ja
Zertifizierungen	CE, REACH, Law Sargozy, C-Tick

