

## PSTN/IP Konverter

Art.-Nr. AZWG10200



- Wandelt analoge Leitstellenprotokolle in digitale Protokolle um und schaltet diese auf Leitstellen auf
- 8 ansteuerbare Drahteingänge
- Integriertes GPRS-Modul
- Doppelte Sicherheit: Redundanz dank Ethernet und GPRS
- Gehäuse Sabotageüberwacht

Der PSTN/IP Konverter wandelt analoge Leitstellenprotokolle in digitale Protokolle um und setzt diese an eine Leitstelle ab. Unterstützt werden u.a. VdS IP, CID, SIA DC09. Nutzen sie auch die 8 konventionellen Draht-Eingänge. Somit können auch ältere, noch analoge Leitstellenaufschaltungen zukunftssicher gemacht werden. Das Gehäuse verfügt über eine Sabotageüberwachung und eine LED-Anzeige. Ebenfalls ist eine Verschlüsselung der Meldungen an die empfangende Leitstelle möglich. Das AZWG10200 ist damit ideal um z.B. die ABUS Terxon Anlagen auch weiterhin auf die Leitstellen aufschalten zu können.

Folgende digitale Protokolle sind implementiert:

SIA DC-03 - SIA DC-09 - SIA DC-09 Encrypt - SIA DC-09 A.Ascii - SIA DC-09 A.Encrypt - CID DC-09 encrypted - VdS-IP 2465 Bedarfsgesteuert - VdS-IP 2465 Bedarfsgesteuert Verschlüsselt

# PSTN/IP Konverter

Art.-Nr. AZWG10200

## Technische Daten

Anzahl Sprachmitteilungen	0
Art der Eingänge	Draht
Breite	150mm
Bruttogewicht	0,338kg
Eingänge	8
Fernzugriff	Ja
Höhe	190mm
Leistungsaufnahme	2,04W

Länge	64mm
Montageort	Aufputz
Nettogewicht	0,338kg
Notstromversorgung	Nein
Sabotageüberwachung	Ja
Spannungsversorgung DC	12V
VdS Klasse	ohne