

Internationales Steckernetzteil 12 V/1,5 A (Litze)

Art.-Nr. AZZU10011



- Geeignet für Infomodul (FU8200 und FUM050030)
- Innensirene (FU8230 und FUSG50010)
- Universalmodul (FU8210 und FUM050020)
- Bedienteil (FU8110 und FUBE50000/FUBE50001)
- GSM/PSTN Wählgerät (AZ6302)
- Inklusive Adapter für EU, UK, AU
- Endung: Litze

Mit dem internationalen Steckernetzteil versorgen Sie Alarmkomponenten der Secvest/Secvest 2WAY mit der nötigen Spannung. Die beigegefügt internationalen Steckeradapter ermöglichen die länderübergreifende Nutzung in Europa, Großbritannien und Australien.

Technische Daten

Ausgangsspannung DC	12V
Breite	44mm
Eingangsspannung AC	230V
Gehäusematerial	ABS
Höhe	74mm
Kabellänge	1,5m

Länge	35mm
Max. Betriebstemperatur	40°C
Max. Luftfeuchtigkeit	80%
Min. Betriebstemperatur	0°C
Nettogewicht	0,153kg
Spannungsversorgung AC	100 – 240V